

# DAB Frequentieregelaar 1 1/4" x 1 1/2" buitendraad x binnendraad 14A 115/230VAC zwart type Active Driver Plus M/M 1.8 Dual voltage/zonder kabel (7030897)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Verbinding	buitendraad x binnendraad
IP waarde	IP55
Type	Active Driver Plus M/M 1.8
Geschikt voor	tot 1.8 kW
Maat	1 1/4" x 1 1/2"
Type	Dual voltage/zonder kabel
Spanning	115/230VAC
Instelbereik	1-9 bar
Ampère	14 A
Herz	50 Hz

## PRODUCTINFORMATIE

Pomp frequentieregeling, inclusief verbindingen naar het hydraulische systeem, een druksensor, een stroomsensor en een elektronische frequentieregelaar.

De pomp stopt automatisch wanneer de pomp overbelast of droog is, er sprake is van lage spanning, de maximale druk wordt overschreden (instelbaar) of bij oververhitting van de Active Driver elektronica.

**Gegenerereerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>